
# guía de instalación manual de usuario






## manual de usuario



#### INSTALACIÓN FIJACIÓN A SUELO


Con un destornillador de punta plana ejercer palanca en las endiduras del embellecedor tal y como se muestra en la imagen para poder quitar el embellecedor frontal.



### INSTALACIÓN FIJACIÓN A SUELO


Una vez que hemos quitado el embellecedor ya podemos acceder al sistema de fijación.

Presentamos la base donde vayamos a colocarla. Marcamos, y con un taladro realizamos los agujeros necesarios, posteriormente introducimos los tacos y atornillamos la base al suelo tal y como muestra la figura 02.



#### **SOLTAR TAPA DE VOZ Y DATOS**

Con un destonillador de punta plana ejercer palanca entre la tapa de voz y datos y la endidura del perfil, tal y como se muestra en la figura 03.




Pasar los cables de V/D por la parte de abajo. Colocar los conectores RJ45 en la tapa y conectarlos como muestra el detalle **A**. Colocar la tapa al carril con los conectores y recoger el cable sobrante.

Para la conexión eléctrica pasar los cables por debajo y conexionar a la borna de conexión electrica dispuesta en el lateral de la base. detalle **B**.











Una vez que hemos conectado todo volvemos a colocar el embellecedor deslizandolo hasta escuchar un "Clic".



COLOCACIÓN DE VÉRTEBRA Con un destornillador de punta plana soltar la tapa superior derecha y sustituirla por el insertable A. Una vez colocado el insertable se puede proceder a la colocación de la vértrebra para el guiado de los cables tal y como se muestra en el dibujo B

El perfil derecho esta preparado para la recogida del cableado sobrante.



El perfil mini columna queda totalmente instalado

Para cualquier consulta sobre el producto ponerse en contacto con:

oficinatecnica@ib-connect.com

